

Kit portier vidéo Note 2 Wifi, platine avec 1 bouton-poussoir, moniteur 7 pouces, report d'appel intégré - URMET YOKIS - 1723/95



Référence (SKU) : AUR00865

EAN : 8021156070404

Réf. fournisseur : 1723/95

DESCRIPTION

Kit portier vidéo URMET YOKIS 1723/95 – Connectivité et sécurité à portée de main
Kit villa interphone couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines
Fonction vidéosurveillance 4 caméras
Mémoire d'image vidéo et "Post-it" audio
Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel)
Conforme Loi Accessibilité
Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio)
Envoie de notification d'alerte sur alarme détection intrusion par exemple
Le kit contient : 1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :
• Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
• Ecran tactile LCD couleur 7" (18 cm).
• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
• Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
• Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel réf. 1723/60.
• Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
• Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes sauvegardante sur micro SD.
• "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
• Réglage de luminosité, contraste, couleur.
• 5 mélodies au choix + 1 personnalisante par l'utilisateur.
• Commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, et 8 radios (éclairage extérieur, volants roulants, ...), 6 scénarios personnalisables.
• Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras.
• Voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
• Boucle magnétique intégrée. Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.
• 2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.
• 1 sortie 12 Vcc - 250 mA pour alimentation d'un détecteur ou d'une caméra.
• 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
• 1 Entrée pour branchement d'une détecteur de présence.
• 1 Entrée bouton de sonnerie porte palière.
Dimensions (HxLxP) : 142 x 202 x 22 mm.
1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :
• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
• IP 45, IK 7. Pose en saillie. Montage encastré avec le kit optionnel réf. 1723/50.
• Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
• Signalisation par leds et tonalités conforme à la loi accessibilité des personnes handicapées.
• Angle de vue horizontal : 113°, vertical : 92°.
• Façade en zamac gris.
• Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 20 badges mémorisables.
• Diffusion d'un message d'accueil des visiteurs.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie.
• Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1, 3, 6, 9

secondes. • Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel. • Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm. 1 ALIMENTATION : • Alimentation : 230 V/34,5 Vcc 50W. Protection électronique par PTC. • Permet d'alimenter au maximum 2 plaques, 2 moniteurs, 1 caméra, 1 détecteur infra-rouge. • Boîtier modulaire rail DIN 6 modules. 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS : • Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires. • Boîtier modulaire rail DIN 2 modules. 5 BADGES DE COULEUR • Présentés devant la plaque de rue MIKRA, ils commandent la serrure électrique de la porte. • Oeillet métallique de renfort, étanche IP68, antichoc IK8. Résistant au lavage en machine. • Fréquence 13,56 MHz. • 5 coloris différents, un pour chaque membre de la famille : jaune, vert, kaki, rose, transparent. • Dimensions (LxHxP) : 50 x 35 x 7 mm. 2 PUCES DISCRETES ADHESIVES • Elles fonctionnent comme des badges de couleur. • Elles peuvent être coller sur tout support : carte, téléphone portable,... 1 CARTE DE PROGRAMMATION • Permet de valider et invalider les badges et les puces, par simple présentation devant la plaque de rue MIKRA sans démontage.