Groupe électrogène essence monophasé 6,4 kW AVR DPP DE prise CONN pour AMF/RSS S8000 - PRAMAC - PD612SH2Z05



Référence (SKU) : PRA00031
EAN : 8018539084936
Réf. fournisseur : PD612SH2Z05

DESCRIPTION

Puissance et performance adaptées aux professionnelsLe générateur monophasé S8000 est conçu pour répondre aux exigences des professionnels en matière de puissance et de fiabilité. Avec une puissance continue de 5.5 kW et une puissance de secours atteignant 6.4 kW, il est capable de fournir une énergie stable et constante. Son facteur de puissance de 0.9 garantit un rendement optimal dans une grande variété d'applications.Un moteur robuste et une autonomie prolongéeÉquipé d'un moteur Honda de 389 cm³, ce modèle allie performance et durabilité. Le réservoir de 27 litres assure une autonomie de 12.5 heures à 75% de charge, ce qui permet de travailler longtemps sans interruption. De plus, la sécurité manque d'huile et le système de régulation de tension électronique AVR offrent une protection accrue pour des performances fiables.Facilité de transport et design robusteLe châssis en acier tubulaire, associé à des protections latérales en acier amovibles, rend l'entretien plus simple tout en assurant une solidité à toute épreuve. Grâce au kit de transport inclus, comprenant des roues increvables et une poignée ergonomique, le S8000 est facile à déplacer sur n'importe quel site. Deux points de levage facilitent également son transport et son installation.Commandes intuitives et équipements pratiquesLe panneau de contrôle intégré est doté de commandes claires telles qu'une clé de démarrage, un voltmètre, un fréquencemètre et une jauge carburant. La prise connecteur pour accessoires optionnels et le bouton de démarrage avec couvercle de protection renforcent encore la praticité de l'appareil. De plus, un guide d'instruction rapide est inclus pour un démarrage en toute simplicité, même pour les utilisateurs novices.Protections avancées pour une sécurité maximaleLa sécurité est une priorité avec ce modèle. Le S8000 est équipé d'une protection thermique, d'un différentiel de protection permanente (DPP) et d'une sécurité manque d'huile. Ces dispositifs permettent d'éviter les dommages mécaniques et électriques, assurant ainsi un fonctionnement fiable et sans souci sur le long terme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle S8000
Fréquence 50 Hz

Tension 230 V
Facteur de puissance 0.9
Phases 1
Puissance secours ESP (kVA) 7.2 kVA
Puissance secours ESP (kW) 6.4 kW
Puissance continue COP (kVA) 6.0 kVA
Puissance continue COP (kW) 5.5 kW
Fabricant du moteur Honda
Système de refroidissement du moteur Air
Cylindrée (cm^3) 389 cm^3
Aspiration Naturelle
Vitesse nominale en fonctionnement (tpm) 3000 tpm
Régulation de vitesse Mécanique
Carburant Essence
Capacité d'huile (l) 1.1 l
Système de démarrage Électrique (+Manuel)
Type Avec balais
Classe H
Protection IP 23
Nb de pôles 2
Fréquence 50 Hz
Tension 230 V
Système de régulation de tension Électronique
Régulateur électronique de tension AVR 520
Variation de tension 2%
Longueur (L) 840 mm
Largeur (W) 615 mm
Hauteur (H) 753 mm
Poids sec 109 kg
Capacité du réservoir 27 l
Consommation à 75% de charge (l/h) 2.16 l/h
Consommation à 100% de charge (l/h) 2.87 l/h
Autonomie à 75% de charge (h) 12.50 h
Autonomie à 100% de charge (h) 9.41 h
Puissance sonore garantie (LWA) 97 dBA
Niveau de pression sonore à 7 m 69 dBA