

Déclencheur manuel Vert 2 contacts NO+NC + Capot - SEWOSY - SHOKV2



Référence (SKU) : SEW00079

EAN : 3701207316037

Réf. fournisseur : SHOKV2

DESCRIPTION

Déclencheur manuel vert 2 contacts langue française - Sewosy SHOKV2 Le déclencheur manuel vert Sewosy SHOKV2 doté de 2 contacts est efficace et fiable, un dispositif essentiel permettant une activation rapide en cas d'urgence des installations de sécurité. La gamme de déclencheurs Sewosy est conçue et assemblée en France, une solution d'urgence fiable et intuitive pour déclencher une alerte ou un dispositif de verrouillage. Un dispositif de sécurité performant, robuste et simple à utiliser qui active manuellement une commande utilisée pour libérer une porte, couper un verrouillage ou envoyer un signal d'urgence. Le déclencheur manuel double circuit Sewosy langue française s'adapte à toutes les situations en répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs. Il permet d'activer deux circuits électriques distincts à partir d'un seul point de commande. Le SHOKV2 Sewosy 12/24V DC pour la gestion des accès et la sécurité incendie offre de multiples avantages. Il dispose de 2 contacts C/NO/NC avec pouvoir de coupure élevé favorisant leur résistance, le switch peut ainsi mieux supporter des intensités élevées provenant de d'autres dispositifs : serrure, ventouse, etc. Le déclenchement est instantané, une simple pression permet d'activer l'alerte, le déclencheur SHOKV2 Sewosy 2 contacts permet une gestion différenciée, il est possible par exemple de déclencher une alarme tout en désactivant une serrure simultanément. Le double réarmement s'effectue avec la clé fournie, en façade ou par le dessous, ce double accès de série facilite l'intervention lorsque plusieurs déclencheurs sont installés en hauteur ou en enfilade. L'option frontale est plus ergonomique, différents dispositifs peuvent être installés en enfilade, les uns au-dessus des autres, sans gêner leur réarmement. Le déclencheur manuel Sewosy SHOKV2 se pose en applique ou en semi-encasté dans un pot diamètre 60. L'entrée de goulotte pré-percée rend la pose plus aisée lors d'une arrivée de câble en partie haute. Le verrouillage s'effectue par vis centrale. Ce déclencheur d'alarme avec capot de protection s'intègre parfaitement en intérieur dans de nombreux environnements, son design exclusif à la texture "Diamond" de sa façade avant lui donne un aspect original et soigné. La diffusion de sa signalisation lumineuse est revue et améliorée afin d'apporter une visualisation efficace. Un support de clés est positionné de part et d'autre du boîtier de mise en applique facilitant leur accessibilité et minimisant le risque de perte. Les deux clés de réarmement fournies se rangent à l'arrière, dans un emplacement prévu à cet effet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Sewosy
- Référence : SHOKV2
- Type de produit : Déclencheur manuel vert Sewosy
- Indice de protection : IP 40
- Température de fonctionnement : de 0°C à +50°C
- 2 contacts
- Langue française
- Contact 2xNO+NC
- Réarmement façade ou par dessous
- Fonctionnement en 12/24V DC
- Consommation : 12V DC max. 45 mA/24V DC max. 62 mA
- Pouvoir de coupure : 250V AC - 5A/30V DC - 4A
- Verrouillage par vis centrale
- Pose en applique ou encastrée pot de 60
- Garantie 2 ans
- Dimensions : 90 x 90 x 50,5 mm
- Poids : 0,17 kg