Outil Multifonctions 36V (2 x 18V LXT) - MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DUX60Z



Référence (SKU) : ODA30040
EAN : 0088381850735
Réf. fournisseur : DUX60Z

DESCRIPTION

Le Makita DUX60Z est un outil multifonctions professionnel alimenté par 2 batteries 18 V LXT, soit une tension totale de 36 V. Son moteur sans charbon Brushless offre un rendement élevé, une longue durée de vie et nécessite peu d'entretien. Il dispose d'un régulateur à molette permettant d'adapter la vitesse à l'application, ainsi que d'un démarrage progressif et d'un frein électrique pour améliorer la sécurité et le contrôle. La technologie XPT limite les infiltrations de poussière et d'eau, tandis que le système AFT arrête automatiquement le moteur en cas de chute brutale de la vitesse afin de protéger l'utilisateur. Le système de changement d'accessoires permet d'utiliser différents équipements compatibles, faisant du DUX60Z une machine polyvalente pour les travaux d'entretien et d'aménagement extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance nominale : 600 W

• Tension : 2 x 18 V
• Composition chimique batterie : Li-Ion

• Nombre de batteries fournies : 0
• Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 5700 / 0 à 8200 tr/min

• Vitesse à vide V1 : 0 à 5700 tr/min
• Vitesse à vide V2 : 0 à 8200 tr/min
• Vitesse à vide V3 : 0 à 9700 tr/min
• Niveaux d'exposition et de vibrations
• Taux de vibration triaxial (ah) : 6,5 m/s²
• Pression sonore (Lpa) : 92,5 dB (A)
• Puissance sonore (Lwa) : 101,9 dB (A)
• Dimensions (L x l x h) : 1011 x 320 x 225 mm
• Poids net EPTA : 4,7 kg