Enceinte bluetooth Batterie/Secteur MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DMR202



Référence (SKU) : MAK0315
EAN : 0088381857284
Réf. fournisseur : DMR202

DESCRIPTION

2 Enceintes : 1 x Ø100 mm Boomer (basse fréquence) / 1 x Ø36 mm Tweeter (haute fréquence).
Protection IP64 : protection totale contre la poussière et contre les éclaboussures.
Fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
Hybride : alimenté par batterie ou par le secteur 230V.
Compatible avec batteries Li-Ion 10,8V CXT, 14,4V et 18V à empreinte standard.
1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible...
Pratique : Poignée facilitant le transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type d'énergie Batterie/Secteur

• Tension 18 / 230 V

• Composition chimique batterie Li-Ion

• Batt. compatibles Li-Ion 10,8V CXT/ 14,4V / 18V

• Enceinte 3,5 Watt

• Ø enceinte Boomer/Tweeter : 101,6/36 mm

• Caractéristiques port USB 5 V / 2,1 A

• Dimensions (L x l x h) 211 x 206 x 199 mm

• Poids net EPTA 2,7 à 3,3 kg

• Classe d'étanchéité IP64