Radio de chantier 18V double alimentation GPB 18V-5 SC - BOSCH - 06014A41W0



Référence (SKU) : AEA20026
EAN : 4059952559520
Réf. fournisseur : 06014A41W0

DESCRIPTION

Très performante : la puissante radio pour l'écoute de stations radio numériques dans l'environnement rude des chantiers
Source de divertissement polyvalente : numérique (DAB+ ; Bluetooth®), réception radio conventionnelle (FM) et AUX
Grande robustesse : supporte les chocs et les environnements rudes des chantiers grâce notamment à sa cage protectrice
Son puissant et très clair : 4 haut-parleurs de 20 W (5 W chacun), subwoofer (20 W) pour une bonne restitution des basses
La GPB 18V-5 SC Professional est une source de musique robuste permettant de disposer d'un son puissant sur les chantiers rudes et exigeants.
Compatible avec DAB+, Bluetooth®, FM, et AUX, cette robuste radio délivre toujours un son de qualité rendant le travail plus agréable.
Idéale pour écouter de la musique dans des environnements difficiles, la radio GPB 18V-5 SC Professional est dotée d'une cage de protection et elle est spécialement conçue pour supporter les dures conditions des chantiers.
À la fois puissant et de très bonne qualité, le son impressionnant de cette radio est produit par 4 haut-parleurs d'une puissance combinée de 20 W et un subwoofer (20 W) assurant une très bonne restitution des basses.
Cette radio est spécialement conçue pour écouter des stations radio numériques et pour diffuser de la musique à partir de smartphones.
Elle est compatible avec toutes les batteries 18 V de Bosch Professional.
La radio GPB 18V-5 SC Professional peut être alimentée par une batterie 18 V ou être raccordée au secteur et dispose en plus de deux prises pour l'alimentation d'outils et d'une prise USB pour la charge rapide d'appareils mobiles avec un courant maximal de 2,1 A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•

Tension
18 / 100 – 240 V

Bluetooth
Oui

Port USB
Oui

Gamme FM
87,5 – 108 MHz

Plage de fréquences radio DAB+
174,928 – 239,2 MHz

Préréglages de stations FM
4

Préréglages de stations DAB+
4

Telecommande
Non

Puissance de l’amplificateur
40 W

Fonction chargeur USB
Oui

Poids
8,8 kg

Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Alimentation	Batterie/Secteur
Bluetooth	Avec Bluetooth