Radio de chantier CXT LXT - 12 / 14,4 / 18 V - MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DMR301



Référence (SKU) : MAK1190
EAN : 0088381899550
Réf. fournisseur : DMR301

DESCRIPTION

La première radio de construction Makita avec fonction de charge des batteries - DMR301
La nouvelle radio sans fil DMR301 vous permettra d'écouter de la musique tout en rechargeant vos batteries lorsqu'elle est alimentée sur secteur. Elle comprend deux haut-parleurs latéraux de 3,5 W. Alimentée sur batterie mais également sur secteur grâce à l'adaptateur AC fourni, elle offre jusqu'à 20H d'autonomie avec BL1860B (6,0 Ah) en mode Aux/FM et jusqu'à 5,5 heures avec BL1860B sur la fonction Bluetooth et en rechargeant un appareil.
Temps de charge des batteries 18V LXT sur la radio DMR301
Référence
Ampérage
Charge complète
BL1815
1,5 Ah
27 minutes
BL1830
3,0 Ah
38 minutes
BL1840
4,0 Ah
48 minutes
BL1850
5,0 Ah
84 minutes
BL1860
6,0 Ah
100 minutes

Par ailleurs, le mode DAB et DAB + (Digital Audio Broadcasting) représente la nouvelle norme mondiale pour la réception de radio numérique. La fonction bluetooth fonctionne jusqu'à 30 mètres. Vous pourrez l'emmener partout sans craindre des chocs grâce à sa construction solide avec amortisseurs sur les coins

et profils métalliques protégeant le tableau de commande.
Pour finir, la radio sur batterie comprend : un écran LCD éclairé, une prise 3,5mm jack pour source externe telle que lecteur MP3 (câble de raccordement non inclus), une connexion USB 5V, ce qui permet de facilement charger vos appareils mobiles.
Le petit plus : vous pourrez même décapsuler votre bière à l'arrière de la radio !
Avantages et fonctionnalités de la radio de chantier DMR301 :
Compatible avec les accus Makita Li-ion (10,8V -18V).
Excellente qualité sonore : l'équilibre entre les graves et les aigus est très bon. Dispose de gros haut-parleurs.
Recherche manuelle ou automatique des stations
Fonctionne également sur secteur grâce à l'adaptateur AC inclus.
Peut également charger les batteries CXT/LXT tout en jouant de la musique.
Equipé de DAB et DAB + (Digital Audio Broadcasting), la norme mondiale pour la réception de radio numérique.
Fonction Bluetooth pour diffuser facilement la musique sans fil.
Equipé d’une sortie USB 5V ce qui permet de facilement charger vos appareils mobiles.
Construction solide avec amortisseurs sur les coins et profils métalliques protégeant le tableau de commande, assurant la résistance contre les chutes éventuelles.
Prise 3,5mm jack à l'avant de la radio et dans le compartiment de batterie pour connecter une source externe (câble de raccordement non inclus).
Grâce à la construction étanche aux projections d'eau (IP64), la radio résiste aux averses éventuelles.
Tuner numérique avec 5 préréglages et recherche automatique des stations.
Grand écran LCD numérique avec rétroéclairage et chiffres clairs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Batterie et secteur

Tension de batterie
18 V, 14.4 V, 12 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
Aucune

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V, Gamme LXT 14,4 V, Gamme CXT 10,8 - 12 V

Enceinte
2 x 3,5 W

Plage de fréquence FM
87,50 à 108 MHz

Plage de fréquence DAB
DAB/DAB+ : 174.928 - 239.200 MHz

Fonction Bluetooth
Oui

Portée bluetooth
Optimale : 10 mètres / Maximale : 30 mètres

Port USB
Oui

Classe d'étanchéité
IP64

Adaptateur sur secteur
DC 12 V 1200 mA

TECHNOLOGIES

Technologie de confort
DAB/DAB+

Technologie sans fil
Bluetooth

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
6,1 kg sans batterie 6,6 kg avec BL1850

Dimensions (L x l x h)
268 x 185 x 305 mm

Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Alimentation	Batterie/Secteur
Bluetooth	Avec Bluetooth