Détecteur de mouvement mural LC-Click 140 - Blanc - BEG - 91101

Référence (SKU) : AUR00629
EAN : 4007529911011
Réf. fournisseur : 91101



DESCRIPTION

Automatisez votre éclairage avec le détecteur LC-Click 140- Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140°- Tête sphérique orientable- Montage aisé par socle enfichable- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation :
- Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 67 x 82 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W
- Angle de détection: horizontal 140° (Montage mural)
- Portée: max. 12 m pour un mouvement transversal, max. 4 m pour un mouvement frontal
- Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 170 m² / 2.5 m Hauteur de montage
- Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 3 m / 2.5 m
- Niveau de protection: IP44 / Classe II
- Résistance aux chocs: N/C
- Température ambiante: -25 °C à +50 °C
- Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
- Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage) :
- Puissance: 1000 W, cos = 1 | 500 VA, cos = 0.5 | 400 W LED
- Type de contact: 1x µ-Contact, Contact type NO
- Durée de temporisation: 4 sec – 10 min
- Seuil d'enclenchement: 10 – 300 Lux