

Horloge astronomique SelektA 170

Top3 - 1c 2 modules 35 mm

compatible application Obelisk

top 3 Bluetooth - Blanc - THEBEN

- 1700153



Référence (SKU) : AUR00839

EAN : 4003468170182

Réf. fournisseur : 1700153

DESCRIPTION

Principe : Les horloges programmables numériques de Theben avec programme annuel et jours fériés préenregistrés sont idéales pour un éclairage à haute performance énergétique de vitrines, la commande de dispositifs de fermeture de bâtiments publics ou du signal de pause dans les écoles. Les paramètres des horloges programmables installées peuvent se modifier aisément grâce à un accès à distance via réseau local.

Description des fonctions : Horloge astronomique avec programme hebdomadaire 1 canal 56 emplacements mémoire Programmation par appli Transmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 à basse consommation d'énergie Bluetooth Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3 100% compatible avec la série top2 Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année) Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleil Données du site programmables par l'intermédiaire de coordonnées ou d'une liste de villes et de pays Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne) Simulation des heures de commutation (heures astronomiques calculées et commutations MARCHE / ARRÊT programmées) Mode astronomique réversible (soir MARCHE - matin ARRÊT ou soir ARRÊT - matin MARCHE) ou désactivable Bornes à ressort DuoFix Pour 2 conducteurs Fils ou torons (avec ou sans manchon d'extrémité) Diamètre du fil : 0,5 à 2,5 mm² Bouton de commande permettant de dégager le connecteur de liaison Textes à chaque étape de la programmation Date et heure préétablies Aucune restriction de fonction en l'absence de raccordement au réseau Interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation sur PC) Deuxième programme de commutation enfichable Copie de programmes Sauvegarde de programmes Réserve de mémoire de 10 ans (pile au lithium) Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts (pas pour les modèles 24 V) Heures de commutation astronomiques calculées Heures de commutation MARCHE / ARRÊT programmables Présélection de commutation Commutation MARCHE / ARRÊT permanente Compteur horaire intégré Réinitialisable Fonction de surveillance des intervalles de maintenance Programme vacances Éclairage de l'écran (désactivable) Code PIN confidentiel Passage automatique à l'heure d'été/hiver Désactivable Les règles de basculement pour l'Europe, les États-Unis, ainsi que d'autres pays, sont préenregistrées dans l'appareil. Il est possible de définir

une règle de basculement personnalisée ou une date de basculement fixe. Installation : Montage en rail
DinTempérature ambiante : -25 °C ... +50 °C