Kit portier audio Utopia Mikra platine aluminium 2 fils, pose en saillie - URMET YOKIS - 1722/31



Référence (SKU) : AUR00868
EAN : 8021156043569
Réf. fournisseur : 1122/31

DESCRIPTION

Kit portier audio URMET YOKIS 1722/31 – Utopia Mikra, sobriété et performance en 2 filsLe kit comporte :1 POSTE UTOPIA :• Poste électronique pour installation 2 fils.• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).• Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.• Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute, d'une sonnerie et d'un micro.• Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.• Une touche d'ouverture de porte en ABS.• Une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil (pour motorisation de portail par exemple).• Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.• Deux mélodies au choix.• Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure• Signalisation de la coupure par un témoin rouge.• Dimensions (HxLxP) : 225 x 90 x 50mm.LA PLAQUE D'APPEL MIKRA :• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils audio.• Aluminium IP 44• Équipé du groupe phonique et d'une touche d'appel lumineuse.• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la commande de gâche.• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la 2ème commande.• Commande d'ouverture de porte par tension de 12 V.• 2ème commande sur relais à contact NO 1A/120Vac.• Dimensions (HxLxP) : 185 x 99 x 24 mm.L'ALIMENTATION :• Transformateur 230V/12V-1,1A• Boîtier modulaire rail DIN 3 modules• Protection électronique par PTCAccessoires- Poste supplémentaire Utopia (4 maxi)réf. : 1129/52.- Sonnerie supplémentaire réf. : 9854/41.- Touche supplémentaire réf. : 1134/55.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Kit portier audio

• Référence fabricant : 1722/31

• Technologie : 2 fils

• Platine de rue : Utopia Mikra en aluminium

• Bouton d'appel : 1 bouton-poussoir

• Pose : En saillie

• Communication : Audio bidirectionnelle mains libres

• Moniteur intérieur : Poste audio compact et design

• Commande : Ouverture de porte depuis le poste intérieur

• Compatibilité : Systèmes domotiques YOKIS

• Alimentation : Transformateur inclus

• Installation : Simple et rapide en 2 fils

• Usage : Résidentiel individuel ou petit collectif

• Accessoires inclus : Fixations, alimentation, documentation

• Design : Élégant, sobre, adapté aux façades modernes

• Sécurité : Contrôle d’accès fiable et discret