

Poste audio universel 5 fils et 2 fils avec sonnerie électronique ou ronfleur - URMET YOKIS - 1133/15



Référence (SKU) : AUR00875

EAN : 8021156041510

Réf. fournisseur : 1133/15

DESCRIPTION

Poste audio universel URMET YOKIS 1133/15 – Polyvalence et compatibilité multi-câblageLe poste audio URMET YOKIS 1133/15 s'adapte aux installations en 5 fils ou 2 fils, offrant une grande flexibilité pour les systèmes d'interphonie audio. Il intègre une sonnerie électronique ou un ronfleur selon le type de câblage utilisé, garantissant une alerte sonore fiable et adaptée. Idéal pour les résidences individuelles ou collectives, il assure une communication claire avec un design sobre et fonctionnel.

- Compatible avec de très nombreuses marques, liste et correspondance disponible dans la notice
- Large base permettant de couvrir l'emplacement du poste remplacé.
- Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la verticalité (chevilles et vis fournies).
- Grand volume intérieur acceptant de multiples accessoires.
- Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie ainsi que du micro. Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
- Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
- Une touche supplémentaire en ABS blanc finition lisse (contact à fermeture libre de potentiel 2A/24V max).
- Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure
- Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
- Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.

Pièces Détachées

- Combiné avec cordon spiralé : réf. 1133/101.
- Accessoires
- Secret électronique 6 fils (5+N) à placer dans les postes : réf. 9133.
- Sonnerie supplémentaire : réf. 9854/43
- Relais répéteur d'appel sortie sur contact NO/NF : réf. 788/22
- Buzzer pour différenciation de l'appel palier : réf. 9854/52
- Kit pour pose sur table : réf. 1133/50.
- Lot de 10 touches supplémentaires avec contacts : réf. 1133/55