Micromodule Télérupteur temporisé 10A modulaire Radio Power - URMET YOKIS - MTR2000MRP



Référence (SKU) : AUR00894
EAN : 3760054544642
Réf. fournisseur : MTR2000MRP

DESCRIPTION

Micromodule Télérupteur temporisé 10A modulaire Radio Power URMET YOKIS MTR2000MRP – Pilotage centralisé et installation en tableauLe MTR2000MRP est un micromodule radio modulaire conçu pour une installation directe sur rail DIN dans un tableau électrique. Il permet de commander un circuit d'éclairage jusqu'à 10A avec fonction télérupteur et temporisation intégrée. Compatible avec l'écosystème YOKIS, il offre une solution idéale pour le pilotage centralisé et la rénovation sans câblage complexe.Caractéristiques générales :Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage, avec son contact libre de potentielInterconnectable avec les autres récepteurs radio Yokis pour des commandes groupées et centraliséesFACILE : Une double temporisation permet un éclairage ponctuel d'une heurePRATIQUE : le télérupteur radio modulaire intégrer une led témoin d'état et un BP directement sur le moduleTélérupteur modulaire temporisable de 2 secondes à 4 heuresDispose d'un BP et d'une LED témoin d'état intégrés directement sur le modulePeut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radioPeut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pileGrâce â son contact libre de potentiel peut commander toute application en récupérant un contact secPeut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Tension : 230V ~ (+10% - 15%)
• Fréquence : 50Hz
• Puissance sur charge résistive : 10A - 250 VAC maxi 2500VA, 10A - 30 VDC maxi 300W, Autres charges : 500VA maxi
• Consommation : < 1VA - < 0.3W
• Température d'utilisation : de -20°C à + 40°C
• Niveau sonore : < 60 dB à 20cm
• Humidité relative : de 0 à 99%
• Dimensions (mm) : 60 x 17.5 x 90
• Fabriqué en France
• Norme CE

• Garantie : 5 ans