Gâche électrique en applique 2120 12-24V AC/DC réversible à émission de courant avec mémoire - SEWOSY - SEA2120_R



Référence (SKU) : SEW00073
EAN : 3701207318727
Réf. fournisseur : SEA2120_R

DESCRIPTION

Gâche électrique en applique réversible à émission de courant avec mémoire, alimentation 12-24 V AC/DC, destinée au verrouillage électrique des portes et aux systèmes de contrôle d'accès.Modèle à émission de courant et mémoire mécanique intégrée pour serrure verticaleFonctionnement à émission de courant pour un déverrouillage électrique à la demandeFonction mémoire maintenant le déverrouillage après une impulsion électriqueAlimentation 12-24 V AC/DC adaptée à différentes configurations d'installationConception réversible pour une pose sur porte droite ou gaucheMontage en applique facilitant l'installation sur porte existanteSolution adaptée au contrôle d'accès et au verrouillage électrique des portesConstruction robuste adaptée à un usage quotidienInstallation simple avec fixation en applique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement : 12-24V AC/DC +/- 10%
- Consommation électrique : 12-24V AC : 285 / 570 mA - 12-24V DC : 400 / 800 mA
- Alimentation permanente : 12V DC uniquement
- Force de retenue : 300 daN
- Raccordement : fils
- Indice de protection : IP 42
- Protection électrique intégrée
- Température de fonctionnement : -10 +60 °C
- Dimensions : 120 x 56,35 x 31,5 mm
- Poids : 0,72 kg
- Garantie 2 ans