Gâche électrique 1 PANIC 12-24V AC/DC + 8 entretoises 2,5 mm à émission de courant - SEWOSY - SEAP1



Référence (SKU) : SSA60031
EAN : 3701207318741
Réf. fournisseur : SEAP1

DESCRIPTION

Gâche électrique 1 PANIC à émission de courant 12-24 V AC/DC avec 8 entretoises de 2,5 mm, conçue pour les systèmes de verrouillage électrique des portes équipées de dispositifs anti-panique.Fonctionnement à émission de courant pour un déverrouillage électrique à la demandeCompatible avec les installations équipées de dispositifs anti-paniqueAlimentation 12-24 V AC/DC adaptée aux différentes configurations électriquesLivrée avec 8 entretoises de 2,5 mm pour faciliter l'ajustement mécaniquePermet une adaptation précise de la position de la gâcheSolution adaptée aux systèmes de contrôle d'accès et de sécurité des bâtimentsConception robuste pour une utilisation quotidienneInstallation facilitée grâce aux éléments d'adaptation fournis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Gâche
• Type de pose : En saillie
• Modèle à émission de courant
• Tension de fonctionnement : 12-24V AC/DC +/- 10%
• Consommation électrique : 12-24V AC : 200 / 400mA / 12-24V DC : 280 / 570 mA
• Alimentation permanente : 12V DC (uniquement)
• Force de retenue : 300 DaN
• Entretoises de série : 8 x 2.5 mm
• Indice de protection: IP 42
• Dimensions : 141 x 40 x 24 mm
• Poids : 1,20 kg