Lot de 108 prises odace 2P+T rénovation à puits - 4 bornes/pôle - blanc craie - SCHNEIDER - S920049P



Référence (SKU) : AUR00947
EAN : 3606487212874
Réf. fournisseur : S920049P

DESCRIPTION

Ce lot de 108 prises de courant Odace 2P+T à puits est conçu pour faciliter les travaux d'installation électrique et de rénovation. Leur faible profondeur permet une installation dans des boîtes d'encastrement adaptées à la rénovation. Chaque prise dispose de 4 bornes automatiques par pôle, permettant de raccorder plusieurs câbles rigides ou souples jusqu'à 2,5 mm². La connexion s'effectue rapidement et sans outil grâce au système de bornes automatiques. Le puits fixe permet de brancher facilement les appareils électriques tout en conservant une ergonomie standard. Les éclipses de protection enfant renforcent la sécurité lorsque la prise n'est pas utilisée. Les prises sont équipées d'un support de fixation intégré et d'un cache peinture. Elles peuvent être fixées par vis ou par griffes et sont compatibles avec les plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte et Odace Origine. Le conditionnement en lot de 108 pièces est particulièrement adapté aux chantiers professionnels et permet de réduire les emballages individuels et les déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Prise de courant
- Gamme : Odace
- Modèle : 2P+T à puits
- Nombre de prises : 108
- Nombre de modules : 2
- Mise à la terre : Oui
- Type de contact de protection : Rond
- Tension nominale : 250 V
- Intensité : 16 A
- Fréquence : 50 à 60 Hz
- Couleur : Blanc
- RAL : 9003

- Finition : Mat
- Type de pose : Encastré
- Type de connexion : Bornes automatiques
- Bornes : 4 par pôle
- Section des câbles : 1,5 à 2,5 mm²
- Type de câbles : Rigides ou souples
- Fixation : Griffes ou vis
- Protection enfant : Oui
- Indice de protection : IP41
- Résistance aux chocs : IK04
- Matériau : Thermoplastique
- Sans halogène : Oui
- Profondeur de l'appareil : 39 mm
- Hauteur de l'appareil : 73,9 mm
- Largeur de l'appareil : 73,9 mm
- Profondeur minimale de boîte : 40 mm
- Support de fixation : Intégré
- Cache peinture : Inclus
- Repiquage : Non
- Traitement antibactérien : Non
- Conditionnement : Lot de 108 prises
- Utilisation : Installation électrique et rénovation