

Double va-et-vient ou poussoir Odace 10AX Blanc craie - SCHNEIDER - S920214



Référence (SKU) : AUR00957

EAN : 3606487212362

Réf. fournisseur : S920214

DESCRIPTION

Le double interrupteur Schneider Electric Odace S920214 est une commande multifonctionnelle permettant d'utiliser deux fonctions va-et-vient ou poussoir dans un seul mécanisme. Son esthétique à bascule offre une utilisation simple et moderne. Chaque commande peut être transformée rapidement en poussoir grâce à un simple quart de tour à l'aide d'un tournevis. L'enjoliveur peut également être remplacé par une version à levier ou intégrale pour adapter le style. L'installation est facilitée par les bornes automatiques et le support de fixation rigide. Les 2 × 3 bornes acceptent jusqu'à 2 câbles de 1,5 mm² par pôle, rigides ou souples multibrins. Le mécanisme est conçu pour une pose encastrée et peut être fixé par vis ou par griffes clipsables. Il est livré avec un cache peinture et peut être associé aux plaques de finition Odace 2025.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Schneider Electric
- Gamme : Odace
- Référence : S920214
- Type : Double va-et-vient / poussoir
- Commande : Bascule
- Nombre de commandes : 2
- Couleur : Blanc craie
- Nombre de modules : 1 poste
- Type de pose : Encastré
- Connexion : Bornes automatiques
- Section des câbles : Jusqu'à 1,5 mm²
- Indice de protection : IP21D
- Résistance aux chocs : IK04
- Tension : 250 V
- Calibre : 10 A
- Courant : 10 AX
- Fréquence : 50 Hz
- Fixation : Vis / griffes clipsables
- Éclairage : LED optionnelle
- Collection : Odace 2025
- Plaques compatibles : Odace 2025
- Plaques Odace 2011 : Non compatible
- Matière : Plastique / thermoplastique
- Sans halogène : Oui