Va-et-vient ou poussoir odace lumineux ou témoin LED verte 0,15mA - 10AX - SCHNEIDER - S920263



Référence (SKU) : AUR00961
EAN : 3606487212317
Réf. fournisseur : S920263

DESCRIPTION

L'interrupteur va-et-vient ou poussoir lumineux Schneider Odace avec LED verte intégrée de 0,15 mA combine fonctionnalité, visibilité et esthétique. La LED permet d'identifier facilement la commande et peut être utilisée en fonction du câblage comme voyant lumineux ou témoin. Son raccordement est rapide et fiable grâce aux bornes automatiques, acceptant jusqu'à 2 câbles de 1,5 mm² rigides, souples ou multibrins par pôle. Le support rigide et les possibilités de fixation par vis ou griffes clipsables facilitent son installation, notamment lors des travaux de rénovation. Avec ses indices de protection IP21D et IK04, ce mécanisme offre une bonne résistance pour une utilisation quotidienne. Son enjoliveur démontable facilite également l'accès aux éléments de fixation. Le mécanisme s'associe avec une plaque de finition Odace 2025 et peut être complété par différentes esthétiques d'enjoliveurs. Il n'est pas compatible avec les plaques de finition de la gamme Odace 2011.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : Schneider Odace
- Collection : Odace 2025
- Fonction : Va-et-vient lumineux ou témoin
- Type de commande : Bascule / bouton
- Nombre de bascules : 1
- Couleur : Blanc craie
- Type de pose : Encastré
- Fixation : Par vis ou griffes clipsables
- Connexion : Bornes automatiques
- Section des câbles : Jusqu'à 1,5 mm²
- Voyant : LED verte intégrée
- Courant LED : 0,15 mA
- Type d'éclairage : LED

- Calibre : 10 AX
- Tension nominale : 250 V
- Fréquence : 50 Hz
- Indice de protection : IP21D
- Résistance aux chocs : IK04
- Matériau : Thermoplastique
- Finition : Mat
- Plaque de finition : Non fournie
- Plaque compatible : Odace 2025
- Compatible Odace 2011 : Non
- Enjoliveur : Démontable et remontable
- Utilisation : Installation neuve et rénovation